

SERIE UPS

MF-UPS3000VA

3000VA 1800W

INTRODUCCIÓN GENERAL

Este SAI está especialmente diseñado para ordenadores personales con múltiples funciones. Su peso ligero y diseño compacto se adaptan perfectamente a un entorno de trabajo limitado. La línea de SAI está equipada con dos AVR boost y uno buck para estabilizar un amplio rango de tensión de entrada. Esta función permite arrancar el SAI sin alimentación de AC.

CARACTERÍSTICAS

- SAI interactivo de línea con salida de onda senoidal simulada.
 - Excelente control por microprocesador que garantiza una alta fiabilidad (tecnología de autodiagnóstico interno).
 - AVR boost y buck para estabilización de tensión (amplio rango de entrada con dos controles boost y uno buck).
 - Reinicio automático mientras se recupera la AC.
 - Función de arranque en frío.
 - Carga en modo desactivado.
 - Función de recarga rápida e inteligente de la batería.
 - Compatible con generador.
 - Pantalla LCD para selecciones.
 - Puerto de comunicación USB/RS232 opcional y protección RJ11/RJ45.



Dos tipos de pantalla LCD en color



Toma opcional



Panel trasero

1- Entrada AC

3- Comunicación USB y RJ11

2- Toma de salida

4- Comunicación USB y RS232

5-R145

SERIE UPS

MF-UPS3000VA

3000VA 1800W

MasterPower®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	3000 VA / 1800 W
ENTRADA	
Tensión nominal	230 VAC
Rango de tensión de funcionamiento	140 ~ 300 VAC
Gama de frecuencias de funcionamiento	50 / 60 Hz (Detección automática)
SALIDA	
Regulación de tensión AC (modo batería)	±10%
Gama de frecuencias (Modo Bat.)	50 / 60 Hz ±1 Hz
Tiempo de transferencia	Habitual 4 - 8 ms, 13 ms Max.
Forma de onda (modo Bat.)	Onda senoidal simulada
BATERÍA	
Tensión de la batería	48 VDC
Capacidad de la batería y número	12 V / 9 Ah x 4
Tiempo típico de recarga	6~8 recuperan hasta el 90% de su capacidad
INDICADORES	
Pantalla LCD	Modo AC, Modo Batería, Nivel de Carga, Nivel de Batería, Tensión de Entrada, Tensión de salida, Sobrecarga, Fallo y Batería baja
PROTECCIÓN	
Protección completa	Circuito corto, Sobrecarga, Protección contra sobrecarga y sobredescarga
ALARMA	
Modo de batería	Sonando cada 10 segundos
Batería baja	Sonando cada segundo
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos
Alarma de sustitución de baterías	Sonando cada 2 segundos
Fallo	Sonando continuamente
GESTIÓN	
Puerto de Comunicación	USB o RS232 (compatible con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix y MAC)
ENTORNO OPERATIVO	
Humedad	0~90 % HR a 0~40 °C (sin condensación)
Nivel de ruido	<55 dB
FÍSICO	
Dimensiones D x W x H	436×145×212 mm
Peso	23 kg

Master Battery, S.L.

Paseo de extremadura, 39, 28935 Móstoles, Madrid, España

Tel. +34 918 021649

info@masterbattery.es / www.masterbattery.es



SERIE UPS

MF-UPS3000VA

3000VA 1800W

MasterPower®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIONES

Seguridad	IEC/EN 62040-1; IEC/EN 60950-1
EMC	IEC/EN 62040-2; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8
Rendimiento	IEC/EN 62040-3

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso